

NEW! 充電式油圧ケーブルカッタ NC-E54A-J

ハイスピード & ハイパワー



18V ブラシレス! 6.0Ah バッテリ

(BSL1860 2個付) **残量表示付**

信頼性高い日立製モータ。最新ブラシレス仕様!
高容量6.0Ahバッテリーで、使用回数大幅アップ!

型番	NC-E54A-J
重量 kg	4.98 (バッテリー付)
寸法 mm	L376×H286×W69.5
定価	¥340,000

充電器は、USB機器の充電可能! (UC18YDL)

600V-CV	600V-CVT	600V-IV	600V-VVR	6600V-CV	6600V-CVT
500mm ² 単芯 (φ38迄)	200mm ² 3芯 (φ55迄)	500mm ² (φ35迄)	200mm ² 3芯 (φ53迄)	500mm ² 単芯 (φ43迄)	60mm ² 3芯 (φ50迄)
200mm ² 3芯 (φ54迄)				60mm ² 3芯 (φ46迄)	

ご注意

活線作業は危険ですのでお止め下さい。

能力表に表示されている電線のみが適応電線です。それ以外の電線については、保証できません。(電力線、通信線など)

軟鋼、アルミ燃線、ACSR線、鉄線(ピアノ線)など、特殊な電線の切断はできません。

適応外、能力外、メンテナンス不良の切断作業には、危険な場合もあるのでお止めください。

燃線の素線径がφ1mm以下である適応外の電線を切断した場合、刃物と刃物の間に素線が入り込み、完全に切断できない場合があります。(適応外使用)

ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により、切断仕様範囲内においても、切断不可の場合もあります。

長尺ケーブルの端末部以外の切断の際、ケーブル被覆からの側圧抵抗のため、1回の作動で切断できない場合もあります。

古いケーブルの経年硬化や寒冷時の被覆の硬化で、切断仕様範囲内においても、切断不可の場合もあります。

ケーブル切断後、刃先に銅やその他カスが付着した場合、除去ください。その状態で使用した場合、刃先を痛めることがあります。

ケーブルの種類によって、切りカスが跳ね上がる場合がありますので、安全作業にご注意ください。ケーブルの種類により、介在物が切れ残る場合もあります。

バッテリーの電圧状態の不良によって、切断できない場合があります。正常なバッテリーをお使いください。

P18に、BSL1860(18V-6.0Ah)バッテリーの使用上の注意あり。